

ACCTIVA EASY

/ Nabíjení a testování: malý silák



/ Kompaktní a inteligentní. Malý, výkonný, elektronicky řízený zástrčkový nabíjecí a testovací systém. Nabíjení a testování v jednom. Můžete testovat startovací schopnost akumulátoru, stav nabití a funkci osvětlení. A zajistíte si startovací schopnost vozidla i při delších dobách mimo provoz. To vše s tímto malým přístrojem.

INFORMACE O VÝROBKU

/ K nabíjení a udržování všech olovených startovacích akumulátorů (olověné, Pb-Ca, Ca/Ca, Pb/Ag, Gel, AGM, EFB, MF, hybridní).

/ Funkce pro testování startování a svícení.

/ Zobrazení stavu nabití pomocí sloupců na displeji.

/ Možnost nabíjení hluboce vybitých akumulátorů.

/ Jako příslušenství jsou dostupné různé speciální kabely a kufřík (palubní zástrčky osobních vozidel, nabíjecí konektor OBD II, nabíjecí kabely s koncovkou pro motocykl).

/ Na bázi technologie Active Inverter Technology.

/ Díky bezpečnosti vůči elektronice, ochraně proti zkratu, elektronické ochraně proti přepólování, bezpečnostnímu vypnutí a tepelné ochraně proti přetížení je přístroj absolutně bezpečný pro vozidlo, palubní elektroniku i akumulátor.

OBLASTI POUŽITÍ

/ Osobní vozidla (dílny, předváděcí prostory, použitá vozidla), motocykly, zemědělské stroje, veterány, karavany, lodě, zásahová vozidla

POUŽITÍ

NABÍJENÍ

/ Acctiva Easy nabíjí akumulátory plně automaticky a šetrně. Po úplném nabití se nabíjecí přístroj kvůli zamezení samovolného vybíjení automaticky přepne na udržovací nabíjení. Nabíjecí systém může zůstat trvale připojený k akumulátoru při minimální spotřebě energie.

TESTOVÁNÍ

/ Acctiva Easy stanovuje stav nabití a startovací schopnost akumulátoru.

ZKOUŠENÍ

/ Acctiva Easy přezkouší funkci osvětlení. Na displeji se zobrazí, zda se hodnoty napětí akumulátoru nacházejí v mezích přípustného rozsahu.

NAHRAZENÍ

/ V případě vyjmutí akumulátoru nebo jeho výměny zůstanou uložené údaje (např. rádia, hodin atd.) zachovány. Síťovým přístrojem Acctiva Easy lze přechodně nahradit akumulátor. Uložené údaje zůstávají zachovány.



Standardní rozsah dodávky: kartónový obal, nabíjecí zařízení, nabíjecí kabel se svorkami



Volitelné příslušenství: nabíjecí kabel s autokonektorem, prodlužovací napájecí kabel, kufřík, nástěnný držák

TECHNICKÉ ÚDAJE – ACCTIVA EASY

ACCTIVA EASY	1202	1204	1206	2403	6/12	12/24
Nabíjecí proud	2 A	4 A	6 A	3 A	4 A / 3 A	4 A / 2,5 A
Kapacita akumulátoru	1 - 85 Ah	2 - 135 Ah	3 - 200 Ah	1,5 - 100 Ah	6 V: 2 - 135 Ah 12 V: 1,5 - 100 Ah	12 V: 2 - 135 Ah 24 V: 1,5 - 90 Ah
Napětí akumulátoru	12 V	12 V	12 V	24 V	6 V / 12 V	12 V / 24 V
Síťové napětí +/-15 %	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)
Nabíjecí charakteristika	IUoU					
Krytí	IP 30					
Rozměry (D x Š x V)	119 x 72 x 52 mm					
Hmotnost	220 g	240 g	250 g	250 g	240 g	250 g
Certifikace	CE, cTÜVus (Kanada/USA), PSE (Japonsko), NSW (Austrálie)					
Síťové jistiění	Evropa: 16 A / US/CAN: 15 A / Japonsko: 15 A / Austrálie: 10 A / GB: 3 A					
Emisní třída EMC	B					

Informace o dalších možnostech rozšíření výbavy obdržíte na vyžádání.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

MÁME TŘI DIVIZE A JEDNU SPOLEČNOU VÁŠEŇ: POSOUVAT HRANICE MOŽNÉHO.

/ Ať už se jedná o svařovací techniku, fotovoltaiiku nebo techniku nabíjení akumulátorů – náš požadavek je jasně definován: Být inovační jedničkou. Se zhruba 3 000 zaměstnanci na celém světě posouváme hranice možného. Důkazem je více než 1 000 udělených patentů. Zatímco ostatní se vyvíjejí krok za krokem, my děláme vývojové skoky. Již od začátku. Základem naší firemní strategie je zodpovědné využití našich zdrojů.

Další informace ke každému výrobku Fronius a o našich prodejních partnerech a reprezentantech po celém světě naleznete na adrese www.fronius.com

v03 Jul 2014 CS

Fronius Slovensko s.r.o.
Nitrianska 5
91701 Trnava
Slovensko
Telefon +421 335 907 511
Fax +421 335 907 599
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.sk

Fronius Česká republika s.r.o.
Dolnoměcholupská 1535/14
102 00 Praha 10
Česká republika
Telefon +420 272 111 011
Fax +420 272 738 145
charger.sales.cz@fronius.com
www.fronius.cz

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austrija
Telefon +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.com