

ACCTIVA EASY

/ tölt & vizsgál: nagy erő kis csomagolásban



/ A kis, nagy teljesítményű, elektronikusan szabályzott aljzat töltő és vizsgáló rendszer, mely egyben tölt és vizsgál. Vizsgálja az akkumulátor indítási képességét, az akkumulátor töltési állapotát és a generátor működését. Ezuttal őrzi a jármű indítási képességét, hosszab állás esetén. Mindezt ezzel a kis géppel.

TERMÉKINFORMÁCIÓK

/ Hagyományos ólom-indítóakkumulátorok töltésére és töltési szintjének őrzésére (ólomsav, ólom-kalcium, ólom-ezüst, zselé, felitatott üvegszál: AGM, EFB, MF és hibrid).

/ Tesztfunkció az indítási képességhez és a generátor működéshez.

/ Az akkumulátor töltöttségi szintjét oszlopdiagramm mutatja a kijelzőn.

/ Kisült akkumulátorok töltése lehetséges.

/ Többféle speciális kábel és a rendszerbőrönd kiegészítőként kaphatók (jármű vezérlőpultos aljzat, OBD II-es töltőaljzat, motorbiciklikre alkalmas töltőkábel kábelsaruval).

/ Aktív inverter technológián alapul.

/ Teljes biztonság a jármű, a vezérlőpult elektronikájának és az akkumulátornak elektronikus biztonság, rövidzárlat elleni biztonság, fordított polaritás elleni elektronikus védelem és biztonsági kikapcsolás által, valamint túlterhelés elleni védelem hővel.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

/ Személygépkocsik (műhely, bemutatóterem, használt járművek) motorbiciklik, mezőgazdasági gépek, oldtimer-ek, lakókocsik, hajók, mentési járművek, stb.

FELHASZNÁLÁS

TÖLTÉS

/ Az Acctiva Easy teljesen automata és kíméletesen tölti az akkumulátorokat, maximális teljesítményét elérve. A feltöltés után a töltő az önkisülés elkerüléséhez automatikusan átkapcsol a fenntartási töltésre. Az akkumulátortöltő berendezésnek minimális fogyasztása van, ezért az akkumulátorral állandóan csatlakoztatva maradhat.

VIZSGÁLÁS

/ Az Accitva Easy meghatározza a töltési állapotot és az akkumulátor indítási képességét. Egyben vizsgálja a generátor funkcióját. A kijelző mutatja, hogy a feszültség a meghatározott értéken kívül illetve belül van.

HELYETTESÍTÉS

/ Akkumulátorcseré esetén a gépjárműben mentett adatok (óra, rádió, stb.) megmaradnak. Az Acctiva Easy hálózati tápegységként átmenetileg helyettesíti az akkumulátort. Az elmentett adatok megmaradnak.



/ Alapcsomag: Kartoncsomagolás, akkumulátortöltő berendezés, töltőkábel csipeszekkel



/ Plusz kiegészítők: rendszerbőrönd, jármű vezérlőpults aljzat, fali konzol, hosszabító

MŰSZAKI ADATOK

ACCTIVA EASY	1202	1204	1206	2403	6/12	12/24
Töltőáram	2 A	4 A	6 A	3 A	4 A / 3 A	4 A / 2.5 A
Akkuteljesítmény	1 - 85 Ah	2 - 135 Ah	3 - 200 Ah	1.5 - 100 Ah	6 V: 2 - 135 Ah 12 V: 1.5 - 100 Ah	12 V: 2 - 135 Ah 24 V: 1.5 - 90 Ah
Akkumulátor feszültség	12 V	12 V	12 V	24 V	6 V / 12 V	12 V / 24 V
Hálózati feszültség +/-15%	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)
Töltési karakterisztika	IUoU					
Védelmi fokozat	IP 30					
Méret (HxSZxM)	119 x 72 x 52 mm					
Súly	220 g	240 g	250 g	250 g	240 g	250 g
Jóváhagyási jel	CE, cTÜVus (Canada/USA), PSE (Japan), NSW (Australia)					
Hálózati biztonság	Europe: 16 A / US/CAN: 15 A / Japan: 15 A / Australia: 10 A / GB: 3 A					
EMV kibocsátási kategória	B					

Kérésre további információt nyújtunk.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

HÁROM ÜZLETÁGUNK ÉS EGY SZENVEDÉLYÜNK VAN: BŐVÍTENI A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG HATÁRAIT.

/ Legyen szó hegesztéstechnikáról, fotovoltaiikus berendezésekről vagy akkumulátortöltő rendszerekről – a célunk egyértelmű: vezetőnek lenni az innováció területén. Majdnem 3000 alkalmazottal tevékenykedünk világszerte, és jelenleg több mint 1000 bejegyzett szabadalommal büszkélkedhetünk. Ahol mások lépésenként haladnak, ott mi ugrásokkal fejlődünk, mint mindig. Vállalati tevékenységünk alapját a források maximális és felelősségteljes kihasználása képezi.

Az összes Fronius termékről, valamint világszerte működő értékesítő partnereinkről és képviselőinkről bővebb tájékoztatást talál a következő honlapon: www.fronius.com

v03 Jul 2014 HU

Fronius International GmbH
 Froniusplatz 1
 4600 Wels
 Austria
 Telephone +43 7242 241-0
 Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.com