

# ACTIVA PROFESSIONAL 35A

/ Le chargeur professionnel pour répondre à tous les besoins de l'atelier



/ Le chargeur Activa Professional 35A garantit un fonctionnement parfait des processus de charge. Une tension constante pendant le diagnostic et les mises à jour de logiciel permet d'éviter les problèmes sur les appareils de commande. Avec un menu sur écran digital guidant l'utilisateur, ce système intelligent de chargeur de batteries est l'outil optimal pour les techniciens automobile.

## PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

/ Charge entièrement automatique grâce à la fonction Plug & Charge.

/ Toutes les phases de l'application s'affichent à l'écran, évitant ainsi toute erreur de manipulation.

/ Présélection à détection automatique de la tension de la batterie 6 V, 12 V et 24 V.

/ Chargeur de batteries portable, robuste et compact pour une utilisation flexible en atelier.

/ Cadre de protection pour assurer la stabilité et protéger des rayures.

/ Câble secteur et câble de charge enfichables (en différentes longueurs).

/ Pour la charge de toutes les batteries de démarrage au plomb (plomb-acide, plomb-calcium, Ca/Ca, plomb-argent, gel, AGM, EFB, MF, hybride) et l'alimentation électrique du véhicule.

/ L'interface USB en option pour la mise à jour du logiciel du système de chargeur de batteries garantit une exploitation durable.

/ Basé sur la technologie Active Inverter.

/ Sécurité absolue pour le véhicule et son électronique de bord incluant la batterie, grâce à la protection contre les courts-circuits, l'inversion de polarité, mise hors circuit de sécurité en cas de surintensités et surcharges thermiques.

/ Mode professionnel avec accès sécurisé pour des paramétrages supplémentaires du chargeur.

## APPLICATIONS

### CHARGE

/ Charge automatique et compensation de charge de consommateurs parallèles pendant la brève durée d'entretien.

### DIAGNOSTIC ET MISE À JOUR DE LOGICIEL

/ Durant le diagnostic et la mise à jour du logiciel, la charge de maintien assure l'alimentation électrique du véhicule. Le chargeur de batteries fournit jusqu'à 35 Ampère.

### ÉCHANGE DE LA BATTERIE

/ Lors de l'échange de la batterie, la fonction support assure le maintien des réglages spécifiques à l'utilisateur.

### MODE ALIMENTATION RÉSEAU

/ Le mode alimentation réseau garantit une alimentation électrique externe sans l'assistance de la batterie.

### MODE RÉGÉNÉRATION

/ Régénère les batteries entièrement déchargées (désulfatation).

## DOMAINE D'APPLICATION

/ En atelier pour VL, PL, autobus, motos, véhicules d'intervention, engins de chantier, machines agricoles.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CHARGEUR ACTIVA PROFESSIONAL 35A

Courant de charge	35 A à 6 V, 12 V, 24 V
Capacité de la batterie	3 - 350 Ah
Tension de batterie	6 V / 12 V / 24 V
Tension d'alimentation +/- 15 %	230 V
Courbe caractéristique de charge	IUoU / IU
Indice de protection	IP 40
Dimensions (L x l x h)	247 x 162 x 88 mm / 9.72 x 6.38 x 3.46 in.
Poids	2,0 kg / 4.63 lb.
Marques de conformité	CE
Protection par fusible du secteur	16 A
Classe d'émission CEM	B

Les informations relatives aux options sont disponibles sur demande.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

### NOUS AVONS TROIS DIVISIONS ET UNE PASSION : REPOUSSER LES LIMITES DU POSSIBLE.

/ Qu'il s'agisse des techniques de soudage, du photovoltaïque ou des techniques de charge de batterie, notre exigence est clairement définie : être le leader de l'innovation. Avec près de 3 700 collaborateurs dans le monde entier, nous repoussons les limites du possible, et plus de 800 brevets délivrés viennent le confirmer. Alors que les autres avancent lentement, nous progressons à pas de géant. Comme toujours. L'utilisation responsable de nos ressources constitue la base de l'action de notre entreprise.

Vous trouverez d'autres informations relatives à tous les produits Fronius ainsi qu'à nos partenaires commerciaux et représentants sur le site [www.fronius.com](http://www.fronius.com)

v06 Apr 2016 FR

**Fronius France**  
 ZAC du Moulin  
 8, rue du Meunier – BP 14061  
 95723 Roissy CDG Cedex  
 France  
 Téléphone +33 1 39 33 12 12  
 Télécopie +33 1 39 33 12 34  
[charger-sales-france@fronius.com](mailto:charger-sales-france@fronius.com)  
[www.fronius.fr](http://www.fronius.fr)

**Fronius Suisse SA**  
 Oberglatterstrasse 11  
 8153 Rümlang  
 Suisse  
 Téléphone 0848 FRONIUS (3766487)  
 Télécopie gratuit  
 0800 FRONIUS (3766487)  
[sales.chargers.swiss@fronius.com](mailto:sales.chargers.swiss@fronius.com)  
[www.fronius.ch](http://www.fronius.ch)

**Fronius International GmbH**  
 Froniusplatz 1  
 4600 Wels  
 Austria  
 Téléphone +43 7242 241-0  
 Télécopie +43 7242 241-952560  
[perfect.charging@fronius.com](mailto:perfect.charging@fronius.com)  
[www.fronius.com](http://www.fronius.com)