

ACCTIVA EASY

/ Cargar y comprobar: el pequeño equipo potente



/ Muy compacto - muy inteligente. El pequeño y potente sistema cargador y comprobador de clavijas con regulación electrónica. Cargar y comprobar a la vez. Compruebe la capacidad de arranque de la batería, el estado de carga de la batería y la función del alternador. Y mantenga la capacidad de arranque del vehículo en caso de tiempos de parada de mayor duración. Todo ello con este pequeño equipo.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

/ Para la carga y la compensación de carga de todas las baterías de plomo para motores de arranque (ácido de plomo, plomo y calcio, Ca/Ca, plomo y plata, gel, sin mantenimiento, EFB, MF, híbrido).

/ Función de comprobación para la capacidad de arranque y la función del alternador.

/ Indicación del estado de carga de la batería mediante barras en la pantalla.

/ Posibilidad de carga de baterías totalmente descargadas.

/ Hay diferentes cables especiales, así como el maletín de sistema disponibles como accesorios (clavijas de a bordo para turismos, clavijas de carga para OBD II, cables de carga con terminal de cable para motos).

/ Basado en Active Inverter Technology.

/ Seguridad absoluta para el vehículo, el sistema electrónico de a bordo y la batería a través de la resistencia a la electrónica, protección contra cortocircuitos, protección electrónica contra polaridad invertida, desconexión de seguridad y protección contra sobrecargas térmicas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

/ Turismos (taller, salas de exposiciones, vehículos de segunda mano), motos, máquinas agrícolas, coches antiguos, caravanas, embarcaciones, vehículos de emergencias fullstop.

APLICACIONES

CARGA

/ El Acctiva Easy carga las baterías de forma completamente automática y cuidadosa. Después de la plena carga, el cargador conmuta automáticamente a la carga de compensación, a fin de evitar una descarga espontánea. El sistema de carga de baterías puede permanecer conectado de forma constante a la batería con un mínimo de consumo de energía.

PRUEBA

/ El Acctiva Easy determina el estado de carga, así como la capacidad de arranque de la batería.

COMPROBACIÓN

/ El Acctiva Easy comprueba la función del alternador. En la pantalla se indica si la tensión generada se encuentra dentro o fuera del margen admisible.

SUSTITUCIÓN

/ Si se sustituye o se cambia la batería del vehículo, se guardan los datos memorizados (por ejemplo, radio, reloj, etc.). Como equipo de alimentación, el Acctiva Easy puede sustituir la batería temporalmente. Los datos memorizados se guardan.



Volumen de entrega: Embalaje, cargador, cable de carga con pinzas



Accesorios opcionales: Enchufe para encendedor de cigarrillos, cable de red, maleta, soporte para la pared

DATOS TÉCNICOS ACCTIVA EASY

ACCTIVA EASY	1202	1204	1206	2403	6/12	12/24
Corriente de carga	2 A	4 A	6 A	3 A	4 A / 3 A	4 A / 2,5 A
Capacidad de batería	1 - 85 Ah	2 - 135 Ah	3 - 200 Ah	1,5 - 100 Ah	6 V: 2 - 135 Ah 12 V: 1,5 - 100 Ah	12 V: 2 - 135 Ah 24 V: 1,5 - 90 Ah
Tensión de batería	12 V	12 V	12 V	24 V	6 V / 12 V	12 V / 24 V
Tensión de red +/-15%	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)
Curva característica de carga	IUoU					
Tipo de protección	IP 30					
Dimensiones (longitud x anchura x altura)	119 x 72 x 52 mm					
Peso	220 g	240 g	250 g	250 g	240 g	250 g
Certificación	CE, cTÜVus (Canadá/EE. UU.), PSE (Japón), NSW (Australia)					
Fusible de red	Europa: 16 A / US/CAN: 15 A / Japón: 15 A / Australia: 10 A / GB: 3 A					
Clase de emisión CEM	B					

Facilitamos información sobre las opciones bajo demanda.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

SOMOS TRES DIVISIONES CON UNA MISMA PASIÓN: SUPERAR LÍMITES.

/ No importa si se trata de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica o tecnología de carga de baterías, nuestra exigencia está claramente definida: ser líder en innovación. Con nuestros más de 3.000 empleados en todo el mundo superamos los límites y nuestras más de 1.000 patentes concedidas son la mejor prueba. Otros se desarrollan paso a paso. Nosotros siempre damos saltos de gigante. Siempre ha sido así. El uso responsable de nuestros recursos constituye la base de nuestra actitud empresarial.

Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

v03 Jul 2014 ES

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Teléfono +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.com