

ACCTIVA EASY

/ Laden & testen: de kleine krachtpatser



/ Lekker compact - lekker intelligent. De kleine, krachtige, elektronisch geregelde stekkerlader en tester. Laden en testen in één. Test de startcapaciteit van de accu, de laadtoestand van de accu en de werking van de dynamo. Zo blijft de startcapaciteit van uw auto na langere stilstand behouden. Alles met dit kleine apparaatje.

PRODUCTINFORMATIE

/ Voor het laden en serviceladen van alle lood startbatterijen (lood-zuur, lood-calcium, Ca/Ca, lood-zilver, gel, AGM, EFB, MF, hybride).

/ Testfunctie voor startcapaciteit en werking van de dynamo.

/ Aanduiding van de acculaadstatus met behulp van een balk op het display.

/ Laden van diepontladen accu's mogelijk.

/ Diverse speciale kabels evenals de systeemkoffer zijn als accessoire verkrijgbaar (boordstekker voor in de auto, laadstekker voor OBD II, laadkabel met kabelschoen voor motorfiets).

/ Gebaseerd op Active Inverter Technology.

/ Absoluut veilig voor auto, boordelektronica en accu door elektronische beveiliging, beveiliging tegen kortsluiting, elektronische beveiliging tegen ompolen, veiligheidsuitschakeling en thermische beveiliging tegen overbelasting.

TOEPASSINGSGBIEDEN

/ Voor personenauto's (werkplaats, showroom, occasions), motorfietsen, landbouwwerktuigen, oldtimers, caravans, boten, hulpverleningsvoertuigen.

TOEPASSINGEN

LADEN

/ De Acctiva Easy laadt accu's volautomatisch en veilig op. Wanneer de accu volledig is opgeladen, schakelt het laadapparaat automatisch over op de onderhoudslading om zelfontlading te voorkomen. Het acculaadsysteem kan met minimaal energieverbruik permanent op de accu aangesloten blijven.

TESTEN

/ De Acctiva Easy bepaalt de laadtoestand evenals de startcapaciteit van de accu.

CONTROLLEREN

/ De Acctiva Easy controleert de werking van de dynamo. Op het display wordt weergegeven of de opgewekte spanning binnen of buiten het toelaatbare bereik ligt.

VERVANGEN

/ Wordt de accu verwijderd of vervangen, dan blijven de in de geheugens opgeslagen gegevens (bijv. radio, klokje, enz.) behouden. De Acctiva Easy vervangt als netapparaat tijdelijk de accu. Opgeslagen gegevens gaan niet verloren.



Tot de levering behoren standaard: kartonnen verpakking, acculaadsysteem, laadklemmen



Optionele accessoires: boordstekker voor in de auto, verlengsnoer, systeemkoffer, muursteun

TECHNISCHE GEGEVENS ACCTIVA EASY

ACCTIVA EASY	1202	1204	1206	2403	6/12	12/24
Laadstroom	2 A	4 A	6 A	3 A	4 A / 3 A	4 A / 2,5 A
Accucapaciteit	1 - 85 Ah	2 - 135 Ah	3 - 200 Ah	1,5 - 100 Ah	6 V: 2 - 135 Ah 12 V: 1,5 - 100 Ah	12 V: 2 - 135 Ah 24 V: 1,5 - 90 Ah
Accuspanning	12 V	12 V	12 V	24 V	6 V / 12 V	12 V / 24 V
Netspanning +/-15%	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)
Laadkarakteristiek	IUoU					
Beschermingsklasse	IP 30					
Afmetingen (l x b x h)	119 x 72 x 52 mm					
Gewicht	220 g	240 g	250 g	250 g	240 g	250 g
Goedkeuringsmerk	CE, cTÜVus (Canada/Vs), PSE (Japan), NSW (Australië)					
Netbeveiliging	Europa: 16 A / VS/Canada: 15 A / Japan: 15 A / Australië: 10 A / GB: 3 A					
EMV-emissieklasse	B					

Informatie over opties ontvangt u op verzoek.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

WIJ HEBBEN DRIE DIVISIES EN ÉÉN PASSIE: DE GRENZEN VAN HET HAALBARE VERSCHUIVEN.

/ Of het nu gaat om de sector Lastechniek, de sector Solarelektronica of de sector Acculaadtechniek, ons doel is volstrekt helder: innovatief koploper zijn. Met circa 3.000 medewerkers over de hele wereld verschuiven wij de grenzen van het haalbare. Onze meer dan 1.000 verleende octrooien zijn daarvan het bewijs. Waar anderen zich stapsgewijs ontwikkelen, maken wij grote sprongen. En dat is altijd zo geweest. Op verantwoorde wijze omgaan met de beschikbare resources – dat vormt de basis voor ons handelen als onderneming.

Meer informatie over de producten van Fronius en over ons wereldwijde netwerk van handelspartners en vertegenwoordigers vindt u op www.fronius.com

v03 Jul 2014 NL

Fronius International GmbH
 Froniusplatz 1
 4600 Wels
 Austria
 Telefoon +43 7242 241-0
 Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.com