

# ACTIVA MULTICHARGER

/ Kompaktní multifunkční nabíjecí systém akumulátorů s více obvody



/ Potřebujete současně nabíjet větší počet akumulátorů v omezeném prostoru? Pak vás potěší zařízení Activa Multicharger: 6 nabíjecích obvodů v jednom. A to vše s kompaktním designem nenáročným na prostor. Díky LCD displejům jste stále dobře informováni. Současné nabíjení a testování několika akumulátorů ještě nikdy nebylo tak snadné.

## INFORMACE O VÝROBKU

/ K nabíjení a udržování všech olověných startovacích akumulátorů (olověné, Pb-Ca, Ca/Ca, Pb/Ag, Gel, AGM, EFB, MF, hybridní).

/ Lze současně nabíjet akumulátory různých typů a s různými stavy nabití.

/ Každý jednotlivý nabíjecí obvod lze použít pro testovací i nabíjecí provoz.

/ Zobrazení stavu nabití pomocí sloupců na displeji.

/ Možnost nabíjení hluboce vybitých akumulátorů.

/ Na bázi technologie Active Inverter Technology.

/ Snadná montáž na zeď.

/ Díky bezpečnosti vůči elektronice, ochraně proti zkratu, elektronické ochraně proti přepólování, bezpečnostnímu vypnutí a tepelné ochraně proti přetížení je přístroj absolutně bezpečný pro vozidlo, palubní elektroniku i akumulátor.

## POUŽITÍ

### NABÍJENÍ

/ Activa Multicharger nabíjí akumulátory plně automaticky a šetrně. Po úplném nabití se nabíjecí přístroj kvůli zamezení samovolného vybíjení automaticky přepne na udržovací nabíjení. Nabíjecí systém může zůstat trvale připojený k akumulátoru při minimální spotřebě energie.

### TESTOVÁNÍ

/ Activa Multicharger stanovuje stav nabití akumulátoru.

### OBLASTI POUŽITÍ

/ Osobní vozidla a motocykly (předváděcí prostory, skladové akumulátory).



## TECHNICKÉ ÚDAJE – ACCTIVA MULTICHARGER

Nabíjecí proud	6 A
Kapacita akumulátoru	3 - 110 Ah
Napětí akumulátoru	12 V
Síťové napětí +/-15 %	110 - 230 V (50/60 Hz)
Nabíjecí charakteristika	IUoU
Krytí	IP 20
Rozměry (D x Š x V)	584 x 288 x 98 mm
Hmotnost	7,75 kg
Certifikace	CE, cTUVus (Kanada/USA), PSE (Japonsko), NSW (Austrálie)
Síťové jištění	Evropa: 16 A / US/CAN: 15 A / Japonsko: 15 A / Austrálie: 10 A / GB: 3 A
Emisní třída EMC	B

Informace o dalších možnostech rozšíření výbavy obdržíte na vyžádání.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

### MÁME TŘI DIVIZE A JEDNU SPOLEČNOU VÁŠEŇ: POSOUVAT HRANICE MOŽNÉHO.

/ Ať už se jedná o svařovací techniku, fotovoltaiku nebo techniku nabíjení akumulátorů – náš požadavek je jasně definován: Být inovační jedničkou. Se zhruba 3 000 zaměstnanci na celém světě posouváme hranice možného. Důkazem je více než 850 aktivních patentů. Zatímco ostatní se vyvíjejí krok za krokem, my děláme vývojové skoky. Již od začátku. Základem naší firemní strategie je zodpovědné využití našich zdrojů.

Další informace ke každému výrobku Fronius a o našich prodejních partnerech a reprezentantech po celém světě naleznete na adrese [www.fronius.com](http://www.fronius.com)

v02 Feb 2014 CS

Fronius Slovensko s.r.o.  
Nitrianska 5  
91701 Trnava  
Slovensko  
Telefon +421 335 907 511  
Fax +421 335 907 599  
[perfect.charging@fronius.com](mailto:perfect.charging@fronius.com)  
[www.fronius.sk](http://www.fronius.sk)

Fronius Česká republika s.r.o.  
Dolnoměcholupská 1535/14  
102 00 Praha 10  
Česká republika  
Telefon +420 272 111 011  
Fax +420 272 738 145  
[charger.sales.cz@fronius.com](mailto:charger.sales.cz@fronius.com)  
[www.fronius.cz](http://www.fronius.cz)

Fronius International GmbH  
Froniusplatz 1  
4600 Wels  
Austria  
Telefon +43 7242 241-0  
Fax +43 7242 241-952560  
[perfect.charging@fronius.com](mailto:perfect.charging@fronius.com)  
[www.fronius.com](http://www.fronius.com)