

# ACCTIVA PROFESSIONAL 35A

/ Профессиональная зарядная система, соответствующая всем требованиям мастерской.



/ Устройство Acctiva Professional 35A обеспечивает бесперебойное протекание процессов в ходе проведения сервисных работ. Путем поддержания постоянного напряжения в процессе проведения диагностики или обновления программного обеспечения предотвращается сбой в работе устройства управления. Интеллектуальная система для заряда батарей с анимированным пользовательским интерфейсом на графическом дисплее – оптимальный инструмент для специалистов по техническому обслуживанию автомобилей.

## СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- / Система Plug & Charge для полностью автоматической зарядки.
- / Отображение всех этапов применения в анимированном виде на дисплее – таким образом предотвращаются ошибки в управлении.
- / Предварительный выбор напряжения аккумуляторной батареи при 6 В, 12 В и 24 В с функцией самораспознавания.
- / Переносная система для заряда батарей в прочном и компактном корпусе для гибкого применения в мастерской.
- / Защита кромок для устойчивого размещения и предотвращения повреждений лакового покрытия.
- / Вставные зарядные провода и сетевые кабели (различной длины).
- / Для зарядки всех свинцовых стартерных аккумуляторных батарей (свинцово-кислотных, свинцово-кальциевых, Ca/Ca, свинцово-серебряных, гелевых, AGM, EFB, MF, гибридных) и для подачи питания к транспортному средству.
- / Дополнительный USB-интерфейс для обновления программного обеспечения системы для заряда батарей обеспечивает возможность длительного и ориентированного на будущее использования.
- / На базе Active Inverter Technology.
- / Абсолютная безопасность автомобиля, бортовой электроники и аккумуляторной батареи за счет использования функций защиты электронных систем, защиты от короткого замыкания и неправильной полярности, а также функции защитного отключения и защиты от тепловой перегрузки.
- / Режим профессионального обслуживания для настройки прочих параметров зарядного устройства с защитой от несанкционированного доступа.

## ПРИМЕНЕНИЕ

### ЗАРЯДКА

/ Автоматическая зарядка и буферизация параллельно подключенных потребляющих устройств в течение короткого периода проведения сервисных работ.

### ДИАГНОСТИКА И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

/ Буферный режим обеспечивает подачу питания на параллельно подключенные потребляющие устройства в процессе диагностики и обновления программного обеспечения. При этом система для заряда батарей обеспечивает подачу тока до 35 ампер.

### ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

/ Режим питания предназначен для сохранения настроек пользователя в транспортном средстве в случае замены аккумуляторной батареи.

### РЕЖИМ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ

/ Обеспечивает подачу питания от внешнего источника без аккумуляторной батареи.

### РЕЖИМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ЗАРЯДКИ

/ Предназначен для восстановления глубоко разряженных аккумуляторных батарей (десульфатация).

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

/ В мастерских для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, транспортных средств специального назначения, строительных и сельскохозяйственных машин



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ACCTIVA PROFESSIONAL 35A

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Ток зарядки                       | 35 А при 6 В, 12 В, 24 В                    |
| Емкость аккумуляторной батареи    | 3 - 350 А ч                                 |
| Напряжение аккумуляторной батареи | 6 В / 12 В / 24 В                           |
| Напряжение сети +/- 15 %          | 230 В                                       |
| Зарядная характеристика           | IUoU / IU                                   |
| Степень защиты                    | IP 40 (горизонтально) / IP 44 (вертикально) |
| Размеры (Д x Ш x В)               | 247 x 162 x 88 мм / 9,72 x 6,38 x 3,46 in.  |
| Вес                               | 2,0 кг / 4,63 lb.                           |
| Знак соответствия нормам          | CE  |
| Сетевой предохранитель            | 16 А  |
| Класс излучения ЭМС               | B   |

По запросу Вы можете получить информацию о дополнительных устройствах и функциях.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

### У НАС ЕСТЬ ТРИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ЕДИНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ: РАСШИРЯТЬ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО.

/ Где бы мы ни работали — в секторе сварочного оборудования, солнечной энергетики или систем заряда аккумуляторных батарей — наша цель четко определена: быть лидером в сфере инноваций. Наша компания, штат которой насчитывает около 3 700 сотрудников по всему миру, расширяет границы возможного, и более 800 патентов — наглядное тому свидетельство. Там, где другие продвигаются постепенно, мы совершаем скачки в развитии. И так было всегда. Ответственное использование ресурсов — основа нашей корпоративной политики.

Более подробную информацию обо всех продуктах компании Fronius, о наших партнерах по сбыту и представителях во многих странах мира вы найдете на нашем веб-сайте: [www.fronius.com](http://www.fronius.com)

v06 Apr 2016 RU

ООО «Фрониус Украина»  
ул. Славы, 24, с. Княжичи,  
Броварской район, Киевская обл.,  
Украина, 07455  
телефон +380 44 2772141  
телефакс +380 44 2772144  
[perfect.charging@fronius.com](mailto:perfect.charging@fronius.com)  
[www.fronius.ua](http://www.fronius.ua)

Fronius International GmbH  
Froniusplatz 1  
4600 Wels  
Austria  
телефон +43 7242 241-0  
телефакс +43 7242 241-952560  
[perfect.charging@fronius.com](mailto:perfect.charging@fronius.com)  
[www.fronius.com](http://www.fronius.com)