

# ACTIVA PROFESSIONAL FLASH 70A

/ O abastecimento de energia profissional para diagnóstico e atualizações de software



/ O Activa Professional Flash abastece o veículo com corrente durante o diagnóstico e em atualizações de software. 70 ampères garantem uma carga completa e capacidade de arranque em apenas poucos minutos. Sistema operacional pode ser atualizada graças a sua interface USB integrada.

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

/ Carga totalmente automática através de Plug & Charge.

/ Carregador de Bateria portátil, robusto e compacto para a utilização flexível na oficina.

/ Protetor de borda de borracha para estabilidade e proteção contra danos à pintura.

/ Para o carregamento de todas as baterias de arranque de chumbo (chumbo-ácido, chumbo-cálcio, cálcio/cálcio, chumbo-prata, gel, AGM, EFB, MF, Hybrid) e para o abastecimento de energia do veículo.

/ Todas as funções (capacidade da bateria, tensão nominal, função de serviço, fornecimento de carga externa/função de buffer, função de verificação de corrente) podem ser claramente definidas no visor.

/ Todos os dados atuais de carga (corrente de carga, tensão de carga, Ah carregados) são indicados no visor.

/ Baseado na Tecnologia Active Inverter.

/ O carregador é atualizável através de interface USB integrada.

/ Segurança absoluta para veículo, equipamentos eletrônicos de bordo e bateria através de segurança eletrônica, proteção contra curto-circuito, proteção eletrônica contra inversões de polaridade, desligamento de segurança e proteção contra sobrecarga térmica.

## APLICAÇÕES

### DIAGNÓSTICO E FLASHING

/ Abastecimento de consumidores paralelos durante o diagnóstico e em atualizações de software. Neste processo com 70 A, o carregador de bateria oferece máxima segurança.

### TROCA DE BATERIA

/ O modo auxiliar durante a troca de bateria assegura a conservação dos ajustes no veículo feitos pelo usuário.

### MODO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA

/ Garante um fornecimento de carga externa sem o auxílio da bateria.

### MODO DE ATUALIZAÇÃO

/ Regenera baterias extremamente descarregadas (dessulfatação).

### CARGA RÁPIDA

/ Carga completa eficiente durante o curto tempo de serviço e restabelecimento da capacidade de arranque em poucos minutos.

### VERIFICAÇÃO DE CORRENTE (VERIFICAÇÃO DO CONSUMO DA ENERGIA)

/ Verificação automática do consumo da energia em dez minutos para baterias de arranque descarregadas para determinar se a bateria está com defeito ou ainda é eficiente.

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

/ Oficina para automóveis (diagnóstico, atualizações de software, sala de exposição, feiras, estreias de veículos)



Acessório opcional Maleta



Acessório opcional Suporte de parede

## DADOS TÉCNICOS DO ACCTIVA PROFESSIONAL FLASH

ACCTIVA	PROFESSIONAL FLASH	PROFESSIONAL FLASH UCN	ACCT. PROFESSIONAL 30A UCN
Corrente de carga / corrente boost	50 / 70 A	50 / 70 A	30 A
Capacidade da bateria	10 - 250 Ah	10 - 250 Ah	10 - 300 Ah
Tensão da bateria		12 V	
Tensão da rede +/- 15%	230 V (50/60 Hz)	115 V (50/60 Hz)	115 V (50/60 Hz)
Curva característica de carga		IUoU	
Grau de proteção		IP 21	
Dimensões (C x L x A)		315 x 110 x 200 mm	
Peso		5,7 kg	
Símbolo de verificação	CE, NSW (Austrália)	cTÜVus (Canadá/EUA)	cTÜVus (Canadá/EUA)
Fusível de rede de ação lenta	Europa: 16 A / Austrália: 10 A	EUA/Canadá: 15 A	EUA/Canadá: 15 A
Classe de emissão EMV	A	FCC15 Classe A	A

Informações sobre outras opções podem ser obtidas mediante solicitação.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

### NÓS TEMOS TRÊS DIVISÕES E UMA PAIXÃO: SUPERAR OS LIMITES DO POSSÍVEL.

/ Seja na Tecnologia de soldagem, no fotovoltaico ou na tecnologia de carregadores de bateria, o nosso objetivo é claro: queremos ser líderes em inovação. Com aproximadamente 3.000 funcionários em todo o mundo, nós superamos os limites do que é possível, como prova disso temos mais de 850 patentes ativas. Enquanto os outros se desenvolvem lentamente, nós ultrapassamos barreiras. Desde sempre. O uso responsável de nossos recursos é a base do nosso negócio.

Para obter mais informações sobre todos os produtos Fronius e nossos parceiros de distribuição e representantes, visite [www.fronius.com](http://www.fronius.com)

Fronius do Brasil Comércio  
Indústria e Serviços Ltda  
Av. Dr. Ulysses Guimarães, 3389  
Vila Nogueira, Diadema, SP  
CEP: 09990-080  
Brasil  
Telefone +55 11 3563-3800  
Fax +55 11 3563-3777  
[vendas.carregadores@fronius.com](mailto:vendas.carregadores@fronius.com)  
[www.fronius.com.br](http://www.fronius.com.br)

Fronius International GmbH  
Froniusplatz 1  
4600 Wels  
Austria  
Telefone +43 7242 241-0  
Fax +43 7242 241-952560  
[perfect.charging@fronius.com](mailto:perfect.charging@fronius.com)  
[www.fronius.com](http://www.fronius.com)

v02 Feb 2014 PB