

ACTIVA PROFESSIONAL FLASH 70A

/ Profesionální napájení pro diagnostiku a aktualizace softwaru



/ Activa Professional Flash zásobí vozidlo proudem i během diagnostiky a aktualizací softwaru. 70 ampérů zajistí plně nabití a startovací schopnost během několika málo minut. Integrované rozhraní USB zaručuje perspektivní budoucnost.

INFORMACE O VÝROBKU

/ Plně automatické nabíjení díky systému Plug & Charge.

/ Přenosný nabíjecí systém akumulátorů s robustním a kompaktním pláštěm pro flexibilní použití v dílně.

/ Ochrana hran pro stabilitu a ochranu před poškozením laku.

/ K nabíjení všech olověných startovacích akumulátorů (olověné, Pb-Ca, Ca/Ca, Pb/Ag, Gel, AGM, EFB, MF, hybridní) a pro napájení vozidla.

/ Veškeré funkce (kapacita akumulátoru, jmenovité napětí, servisní funkce, funkce FSV/vyrovnávání, funkce I-Check) lze přehledně zobrazit na displeji.

/ Veškeré aktuální údaje (nabíjecí proud a napětí, nabití v Ah) se zobrazují na displeji.

/ Na bázi technologie Active Inverter Technology.

/ Možnost aktualizace nabíjecího přístroje díky integrovanému rozhraní USB.

/ Díky bezpečnosti vůči elektronice, ochraně proti zkratu, elektronické ochraně proti přepólování, bezpečnostnímu vypnutí a tepelné ochraně proti přetížení je přístroj absolutně bezpečný pro vozidlo, palubní elektroniku i akumulátor.

POUŽITÍ

DIAGNOSTIKA A „FLASHOVÁNÍ“

/ Napájení paralelních spotřebičů během diagnostiky a aktualizací softwaru. Nabíjecí systém akumulátorů zajišťuje maximální bezpečnost během tohoto 70A procesu.

VÝMĚNA BATERIE

/ Podpurný provoz zajišťuje zachování uživatelských nastavení ve vozidle během výměny akumulátoru.

REŽIM SÍŤOVÉHO ZDROJE

/ Zaručuje vnější napájení bez podpory akumulátoru.

OBNOVOVACÍ REŽIM

/ Regeneruje hluboce vybité akumulátory (desulfatace).

RYCHLÉ NABÍJENÍ

/ Výkonné úplné nabití během krátké doby servisu a obnovení startovací schopnosti v několika minutách.

I-CHECK (ZKOUŠKA ODBĚRU PROUDU)

/ Desetiminutová automatická zkouška odběru proudu pro zjištění, zda je vybitý akumulátor vadný, nebo ještě provozuschopný.

OBLASTI POUŽITÍ

/ Automobilové dílny (diagnostika, aktualizace softwaru, předváděcí prostory, veletrhy, premiéry vozů)



Volitelné příslušenství – systémový kufřík



Volitelné příslušenství – držák na stěnu

TECHNICKÉ ÚDAJE – ACCTIVA PROFESSIONAL FLASH

ACCTIVA	PROFESSIONAL FLASH	PROFESSIONAL FLASH UCN	ACCT. PROFESSIONAL 30A UCN
Nabíjecí proud / Zesílený proud	50 / 70 A	50 / 70 A	30 A
Kapacita akumulátoru	10 - 250 Ah	10 - 250 Ah	10 - 300 Ah
Napětí akumulátoru		12 V	
Síťové napětí +/-15 %	230 V (50/60 Hz)	115 V (50/60 Hz)	115 V (50/60 Hz)
Nabíjecí charakteristika		IUoU	
Krytí		IP 21	
Rozměry (D x Š x V)		315 x 110 x 200 mm	
Hmotnost		5,7 kg	
Certifikace	CE, NSW (Austrálie)	cTÜVus (Kanada/USA)	cTÜVus (Kanada/USA)
Síťové jistění	Evropa: 16 A / Austrálie: 10 A	US/CAN: 15 A	US/CAN: 15 A
Emisní třída EMC	A	FCC15 třída A	A

Informace o dalších možnostech rozšíření výbavy obdržíte na vyžádání.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

MÁME TŘI DIVIZE A JEDNU SPOLEČNOU VÁŠEŇ: POSOUVAT HRANICE MOŽNÉHO.

/ Ať už se jedná o svařovací techniku, fotovoltaiku nebo techniku nabíjení akumulátorů – náš požadavek je jasně definován: Být inovační jedničkou. Se zhruba 3 000 zaměstnanci na celém světě posouváme hranice možného. Důkazem je více než 850 aktivních patentů. Zatímco ostatní se vyvíjejí krok za krokem, my děláme vývojové skoky. Již od začátku. Základem naší firemní strategie je zodpovědné využití našich zdrojů.

Další informace ke každému výrobku Fronius a o našich prodejních partnerech a reprezentantech po celém světě naleznete na adrese www.fronius.com

v02 Feb 2014 CS

Fronius Slovensko s.r.o.
Nitrianska 5
91701 Trnava
Slovensko
Telefon +421 335 907 511
Fax +421 335 907 599
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.sk

Fronius Česká republika s.r.o.
Dolnoměcholupská 1535/14
102 00 Praha 10
Česká republika
Telefon +420 272 111 011
Fax +420 272 738 145
charger.sales.cz@fronius.com
www.fronius.cz

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefon +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.com