

ACTIVA PROFESSIONAL 35A

/ Profesionální nabíjecí systém pro všechny požadavky v dílně



/ Activa Professional 35A zajišťuje bezproblémové procesy během servisu. Díky konstantnímu napětí při diagnostice a aktualizaci softwaru lze zabránit závadám řídicí jednotky. Inteligentní nabíjecí systém akumulátorů je vybaven animovaným uživatelským rozhraním na grafickém displeji. Představuje tak optimální nástroj pro automobilové techniky.

VLASTNOSTI VÝROBKU

/ Plně automatické nabíjení díky systému Plug & Charge.

/ Všechny pracovní kroky se v animované podobě zobrazí na displeji, a tím se zabrání nesprávné obsluze.

/ Automatická detekce napětí akumulátoru 6 V, 12 V a 24 V.

/ Přenosný nabíjecí systém akumulátorů s robustním a kompaktním pláštěm pro flexibilní použití v dílně.

/ Ochrana hran pro stabilitu a ochranu před poškozením laku.

/ Odpojitelné nabíjecí a síťové kabely (v různých délkách).

/ K nabíjení všech olověných startovacích akumulátorů (olověné, Pb-Ca, Ca/Ca, Pb/Ag, Gel, AGM, EFB, MF, hybridní) a pro napájení vozidla.

/ Volitelné rozhraní USB pro aktualizaci softwaru nabíjecího systému akumulátorů zajišťuje dlouhodobé a nadčasové použití.

/ Na bázi technologie Active Inverter Technology.

/ Díky bezpečnosti vůči elektronice, ochraně proti zkratu, elektronické ochraně proti přepólování, bezpečnostnímu vypnutí a tepelné ochraně proti přetížení je přístroj absolutně bezpečný pro vozidlo, palubní elektroniku i akumulátor.

/ K dispozici je profesionální režim se zabezpečeným přístupem pro další nastavení nabíjecího přístroje.

POUŽITÍ

NABÍJENÍ

/ Automatické nabíjení a vyrovnávání paralelního zatížení spotřebičů během krátkodobého servisu.

DIAGNOSTIKA A AKTUALIZACE SOFTWARU

/ Vyrovnávací provoz zajišťuje napájení paralelních spotřebičů energií během diagnostiky a aktualizace softwaru. Nabíjecí systém akumulátorů poskytuje proud až 35 A.

VÝMĚNA BATERIE

/ Podpůrný provoz zajišťuje zachování uživatelských nastavení ve vozidle během výměny akumulátoru.

REŽIM SÍŤOVÉHO ZDROJE

/ Zaručuje vnější napájení bez podpory akumulátoru.

OBNOVOVACÍ REŽIM

/ Regeneruje hluboce vybité akumulátory (desulfatace).

OBLAST POUŽITÍ

/ Ideální pro opravárenské dílny osobních a nákladních vozidel, autobusů, motocyklů, zásahových vozidel, stavebních a zemědělských strojů



TECHNICKÉ ÚDAJE – ACTIVA PROFESSIONAL 35A

Nabíjecí proud	35 A při 6 V, 12 V, 24 V
Kapacita akumulátoru	3 - 350 Ah
Napětí akumulátoru	6 V / 12 V / 24 V
Síťové napětí +/-15 %	230 V
Nabíjecí charakteristika	IUoU / IU
Krytí	IP 40
Rozměry (D x Š x V)	247 x 162 x 88 mm / 9,72 x 6,38 x 3,46 in.
Hmotnost	2,0 kg / 4,63 lb.
Certifikace	CE
Síťové jističení	16 A
Emisní třída EMC	B

Informace o dalších možnostech rozšíření výbavy obdržíte na vyžádání.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

MÁME TŘI DIVIZE A JEDNU SPOLEČNOU VÁŠEŇ: POSOUVAT HRANICE MOŽNÉHO.

/ Ať už se jedná o svařovací techniku, fotovoltaiku nebo techniku nabíjení akumulátorů – náš požadavek je jasně definován: Být inovační jedničkou. Se zhruba 3 700 zaměstnanci na celém světě posouváme hranice možného. Důkazem je více než 800 udělených patentů. Zatímco ostatní se vyvíjejí krok za krokem, my děláme vývojové skoky. Již od začátku. Základem naší firemní strategie je zodpovědné využití našich zdrojů.

Další informace ke každému výrobku Fronius a o našich prodejních partnerech a reprezentantech po celém světě naleznete na adrese www.fronius.com

v06 Apr 2016 CS

Fronius Česká republika s.r.o.
 Dolnoměcholupská 1535/14
 102 00 Praha 10
 Česká republika
 Tel +420 272 111 011
 Fax +420 272 738 145
charger.sales.cz@fronius.com
www.fronius.cz

Fronius Slovensko s.r.o.
 Nitrianska 5
 91701 Trnava
 Slovensko
 Tel +421 335 907 511
 Fax +421 335 907 599
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.sk

Fronius International GmbH
 Froniusplatz 1
 4600 Wels
 Austria
 Telefon +43 7242 241-0
 Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.com